

Donel USB зарядное устройство, 4.2A , 65W, Type A + C, 2 мод., бел. (45x45мм) DUSB4200WAF**Назначение:** для заряда аккумуляторов мобильных устройств с USB-подключением**Технические характеристики**

Артикул	DUSB4200WAF
Тип продукта	USB зарядное устройство
Наименование	Donel USB зарядное устройство, 4.2A , 65W, Type A + C, 2 мод., бел. (45x45мм)
Область применения	Зарядное устройство
Комплектация изделия	Механизм
Тип разъема	USB Type A + Type C
Форм-фактор	45мм x 45мм
Подключение	Винтовой зажим
Выходное напряжение и ток	Type-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A Type-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A Type-A + Type-C: 5V-4.2A
Входное напряжение	AC 100 – 240 В
Макс. выходная мощность	65Вт
Частота сети	50/60 Гц
Стандарт быстрой зарядки	Power Delivery / Quick Charge
Цвет	Белый
Материал	PC: крышка механизма
Степень ударостойкости IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов
Изготовитель	“HK LEED LIGHTING CO., LTD” Китай, No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС	ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

**Правила и условия безопасной эксплуатации.**

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.

