



Цвет корпуса: Белый
Напряжение: 220-245В
Потребляемая мощность: 15Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1056Лм
Индекс цветопередачи: Ra>90
Угол рассеивания: 38
Степень защиты: IP20
Габариты, мм: D57xH218
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года

DL18895R15W1W Track



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Перед установкой светильника перевести положение регулятора в положение "OFF".
2. Установить светильник в шинопровод.
3. Повернуть рычаг фиксатора на адаптере для фиксации светильника в шинопроводе.
4. Выбрать необходимую фазу поворотом регулятора на адаптере (1-3).
5. Включить.

При демонтаже светильника перевести регулятор в положение "Off" и повернуть рычаг фиксатора. Извлечь светильник из шинопровода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

